

Chargeur batterie WP-BC Supreme 12V 40A 3 Sorties

Réf : **WP61112304**

Chargeur performant et ultra compact, rapide à installer et conçu pour des installations fixes sur les yachts et autres types de navires de plaisance. Capable de charger simultanément trois batteries.

Livraison classique

Prix public TTC
598,20 €

CARACTÉRISTIQUES

CHARGEUR BATTERIE WP-BC SUPREME 12V 40A 3 SORTIES

Réf. **WP61112304**

Matière dangereuse : non
Poids : 4,00 kg.
Page du catalogue papier : 259

- Hauteur : 86 mm
- Intensité : 40 A
- Largeur : 206 mm
- Longueur : 295 mm
- Modèle : 61112304 - BC Supreme 12 V - 40 A
- Nombre de sorties : 3
- Plage Température : -20° à 60°C
- Poids : 2.6 kg
- Puissance : 700 W
- Tension : 12 V

SPÉCIFICATIONS

Le chargeur WP-BC Supreme est facile à programmer pour les batteries AGM, GEL, plomb-acide et lithium. Il peut prendre en charge des tensions d'entrée de 90 à 265 VAC (50 / 60 Hz) et peut donc être utilisé dans le monde entier.

Caractéristiques :

- Conçu pour charger trois batteries indépendantes
- Convient également pour une ou deux batteries
- Les batteries peuvent avoir des capacités différentes (Ah)
- Programmable pour les batteries AGM, GEL, plomb-acide et lithium
- Sonde de température fournie avec le chargeur
- Le capteur de température protège contre le risque de production de gaz
- Ajustement automatique de la tension d'alimentation pour une utilisation dans le monde entier (90-265 VAC)
- Fonctionne avec de petits générateurs à essence ou diesel
- Conforme aux normes CE et ABYC

Avantages :

- Charge rapide même avec une tension en entrée faible
- Chaque sortie peut être programmée différemment
- Connexion de la batterie facilement accessible, cordon d'alimentation CA fourni
- Installation rapide
- Silencieux - pas de vibrations
- Maximise la durée de vie de la batterie